FREE TO CHOOSE INNOVATIONS

XORO®

XORO by MAS Elektronik AG
www.xoro.de

XORO HRT 1300

Récepteur TNT, port USB avec fonction magnétoscope numérique

NEW

Fonction magnétoscope numérique

TNT 18 CHAINES GRATUITES

USB UNIVERSAL SERIAL BUS

MPEG-2 Video

MP3

jPEG READABLE

XORO HRT1300

- Récepteur **TNT**
- Guide Electronique des Programmes (**EPG**) et Télétexte
- Port **USB** sur le côté droit
- **Magnétoscope numérique**, enregistre la TNT sur support de stockage USB, comprenant la fonction **Time-Shift**
- Lecture des photos **JPEG, BMP** et de la musique **MP3, WMA** ainsi que la vidéo **MPEG-1** et **MPEG-2**
- Sortie Péritel **RVB**
- 8 Programmations d'enregistrement
- 3 Jeux intégrés
- Taille ultra compact

Informations non contractuelles.

XORO HRT 1300

CARACTERISTIQUES

- Récepteur TNT
- Port USB sur le côté droit
- Magnétoscope Numérique, enregistre la TNT sur le support de stockage USB, comprenant la fonction Time Shift
- Lecture Multimédia: vidéo (MPEG-2, MPEG-1), photos (JPEG, BMP) et musique (MP3, WMA)
- Mémoire de 1000 stations TV
- Guide Electronique des Programmes (EPG)
- Fonction Télétexte
- Sortie vidéo RVB ou CVBS via Péritel
- 3 jeux intégrés
- Taille ultra compact

SPECIFICATIONS

Informations Générales

Alimentation	100-240 Volt, 50/60 Hz
Consommation	< 5 Watts / < 1 Watt en veille
Système TV	PAL / NTSC
Dimensions (LxHxP)	128 x 35 x 95 mm
Poids	0.35 kg (télécommande incluse)

Connectique

Vidéo	Péritel (RGB, CVBS)
Autre	USB 2.0
Antenne	IN & OUT (Loop through)

TNT

Plage de fréquences	174 - 230 MHz; 470 - 862 MHz
Largeur de bande	7 ou 8 MHz
Niveau du signal	-75 ~ -20 dBm
Impédance	75 Ohms

Décodage

Décodage vidéo	ISO/IEC 13818-2 MPEG2 (MP@ML) Compatible
Résolution	PAL 720 × 576 / NTSC 720 x 480
Flux d'entrée	max. 15 Mbps
Décodage audio	ISO 11172-3
Fréquence d'échantillonnage	32, 44.1, 48 KHz

Mode de démodulation

Forme d'onde	COFDM
Démodulation	QPSK, QAM16, QAM64
Mode de transmission	2K, 8K
Intervalle de garde	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Taux de code	1/2, 2/3, 3/4 ,5/6 ,7/8

Conditions d'utilisation

Température	0 - 40° C
Humidité	< 90% (sans condensation)

CONTENU

- XORO HRT 1300
- Télécommande avec batteries
- Manuel d'utilisation

Et voici le plus compact des récepteurs **TNT** Xoro, le **HRT 1300**!

Petit mais complet, ce récepteur dispose du **Guide Electronique des Programmes**, de la fonction **Télétexte**, du port **USB** pour y connecter un support de stockage externe.

Il permet d'**enregistrer** la TNT sur le support USB. Il s'agit d'une vraie fonction **Magnétoscope Numérique**, comprenant la fonction **Time Shift**.

Il permet également la **Lecture Multimédia** depuis le support de stockage externe: vidéo (MPEG-1, **MPEG-2**), photo (**JPEG**, BMP) et musique (**MP3**, WMA).

HRT 1300: Votre parfait compagnon numérique!

DONNEES LOGISTIQUES

Dimensions de la boîte (LxHxP)	tba mm
Poids de la boîte	tba kg
Dimensions du carton	tba mm
Quantité dans un carton	tba pc
Poids du carton	tba kg
EAN noir	426 000 103 6552

www.xoro.fr

MLS
Hotline +33 1 60 86 70 06

MAS Elektronik AG
Pollhornbogen 19
21107 Hamburg
Germany
Phone: + 49 40 76 73 35-0
Fax: + 49 40 76 73 35-15
xoro@mas.de
www.xoro.de

Informations non contractuelles.